

AX 5104L Мини Мультиметр с бесконтактным детектором и фонариком

Миниатюрный мультиметр AX 5104L сконструирован с учетом высоких стандартов безопасности, надёжности и эргономичности. Двойная инкапсуляция в пластиковый корпус позволяет эксплуатировать прибор в самых неблагоприятных условиях.

AX 5104L станет вашим надёжным помощником на долгие годы даже при жестких условиях эксплуатации в поле или на объекте, при наличии влаги, химических и природных загрязнений.

Соответствие стандартам безопасности

- * EN61010-1 CAT III 1000V
- * Защита предохранителем 200 мА



EMC & LVD
 EN: 50081-1, 50082-1
 EN: 61010-1
 EN: 61010-02-031



Функция / Параметр	Спецификация	
	Предел	Точность
Постоянное напряжение	600V	±0.5%
Переменное напряжение	600V	±1.2%
Постоянный ток	400 мА	±2.0%
Переменный ток	400 мА	±2.5%
Сопротивление	40 МОм	±0.8%
NCV (VAC: 100V ~ 600V)		
Звуковая сигнализация наличия контакта		
Проверка диодов и полярности		
Цифровая индикация		
Конструкция корпуса предусматривает максимальную безопасность		
Автоматический выбор диапазонов измерения		
Запоминание показаний		
Автоматическое выключение питания при простое		
Фонарик (на ультраярком светодиоде)		
Бесконтактный детектор наличия напряжения		
Габариты (H x W x D)	120 x 55 x 40 мм	
Вес	145 гр	

Комплектность

- Тестовые щупы
- Две "AAA" батареи

